

本社・東京営業部
相模工場

 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145
Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335

 〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号
〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号

タイマー自動補正ユニット

 SD42142B-01
SD4214C-01

特長

- ◆ 正確な時刻に合わせられるので、時計機能を有する複数機器の時刻補正の手間を省けます。
- ◆ GPS衛星から受信したデータをもとに、時報出力(1回路)とリレー接点(4回路)を出力します。
- ◆ 当社製品だけでなく、他社製の電子踏切や電子連動等のRS-232Cのインターフェイス機器にもご使用いただけます。(2Bのみ)



【SD42142B 本体】



【2B外観図】

対応製品(当社製)

時刻補正方式	対応製品
時報出力	継電連動機動作記憶装置 YR、YH-R、YP-U、YH-U、YS-R、YR-C 形
リレー接点構成	踏切故障検出器(N1-II 形) 踏切故障検出器(N3 形) 情報メモリー-VAM32、VAM32 II 情報メモリー(VAM)記憶部 時計補正対応形 踏切メモリー(VAM)記憶部 時計補正対応形 継電連動機動作記憶装置(K 形)

定格および性能

種 類	タイマー自動補正ユニット2B	タイマー自動補正ユニット
定 格 電 圧	DC26.2V リップル含有率 5%以下(バッテリーまたは平滑回路のある電源)	
消 費 電 流	160mA 以下(定格電圧時)	80mA 以下(定格電圧時)
出 力 項 目	時報出力 リレー接点構成 RS-232C 出力 時刻表示	時報出力 リレー接点構成
寸 法 W×H×D	58×96×183 mm(ただし突起部は除く)	
質 量	1.0kg	
品 番	SD42142B-01	SD4214C-01

- ・他社製品へご使用の場合は、別途お問い合わせください。
- ・25m アンテナ(別売品)もご用意しております。